



ELETTRODATA - Lampada per calamari – led

Elettrodata di Bestiaccia Francesco & C. S.n.c.  
Via R. Van Marle, 44 - 06131 – Perugia – PG  
P.Iva 01629890540  
Tel/Fax +39.075.43427  
Cell. +39.335.6284540  
E-mail [elettrodata@elettrodatasnc.it](mailto:elettrodata@elettrodatasnc.it)

	Modello	Tipo N. led	Potenza Watt	Lumens	Amp	Volts	Colore
[ ]	Cree/3	Cree led 3x10 watt	30	2400	2,1	12,4	BIANCO
[ ]	Cree/3	Cree led 3x10 watt	30	2400	2,1	12,4	VERDE
[ ]	Cree/3	Cree led 3x10 watt	30	2400	2,1	12,4	ROSSO
[ ]	Cree/4	Cree led 4x10 watt	40	3200	2,9	12,4	BIANCO
[ ]	Cree/4	Cree led 4x10 watt	40	3200	2,9	12,4	VERDE
[ ]	Cree/4	Cree led 4x10 watt	40	3200	2,9	12,4	ROSSO
[ ]	Mono Epistar	Epistar 1x30 watt	30	3800	1,4	12,4	BIANCO
[ ]	Mono Bridgelux	Bridgelux 1x30 watt	30	4500	2,0	12,4	BIANCO
[ ]	Cree/4x4	LG3535 4x5 watt	20	3500	1,5	12,4	BIANCO

## Istruzioni

- **La lampada va accesa dopo essere stata immersa in acqua;**
- **Dopo spenta la lampada va lasciata in acqua a raffreddare per circa 2 minuti;**
- **Il variatore elettronico accende la lampada e permette di regolare la potenza di luce sotto l'imbarcazione durante l'azione di pesca;**
- **Se si alimenta la lampada con la batteria dell'imbarcazione, nell'eventualità che il motore sia in moto, per garantire una lunga vita alla lampada è consigliabile regolare il variatore in una posizione intermedia, non al massimo, in quanto a motore acceso la tensione erogata dalla batteria sara' di volts 13,8 invece che di volts 12,4.**
- **Morsetto Rosso. Filo bleu. (+)**
- **Morsetto Nero. Filo marrone. (-)**
- **Garanzia 2 anni.**
- **Data di riferimento inizio garanzia scontrino fiscale.**
- **Per ulteriori informazioni**  
[elettrodata@elettrodatasnc.it](mailto:elettrodata@elettrodatasnc.it)
- **Telefono +39.335.6284540**

